

ODM-MINI-500-CP

电源供应器



产品介绍

Mini-500CP伏特电源供应器同时具备小体积与多功能两大特色，是您在经费或空间有限的情况下挑选实验室设备的最佳选择。

可依实验需求选择固定电压或电流，轻巧的体积并具备完整的功能，满足您水平或垂直电泳等基本实验需求。

产品特点

- ◆ 新式产品外观设计
- ◆ 以定电压或定电流操作
- ◆ 电压电流设定最小调整刻度为1伏特或1毫安
- ◆ 输出电压：500伏特
- ◆ 输出电流：400毫安
- ◆ 输出功率：120瓦
- ◆ 4组输出端子
- ◆ 定时警示功能
- ◆ 安全装置：无负载侦测
- ◆ 包覆式插头与插座
- ◆ 绝佳的产品性价比
- ◆ 搭配水平或垂直电泳

产品规格

输出电压/增幅	Step1: 10 - 500伏特 / 1伏特 Step2: 10 - 500伏特 / 1伏特
输出电流/增幅	Step1: 1 - 400毫安 / 1毫安 Step2: 1 - 400毫安 / 1毫安
输出功率	120瓦
输出类型	定电压或定电流
控制系统	微电脑控制器
电极插孔	4组
时间设定	999 (min) 响铃提醒/ 连续供电 (设定值=0)
安全装置	无负载侦测，插头与插座具外鞘
操作温度	4°C-40°C
外观尺寸(宽 x 长 x 高)	156 x 212 x 84mm
结构材质	聚碳酸酯外壳 (PC) 及铝板
重量	大约 1.1 kg
电源	100 - 240 V~, 50-60Hz, 2.5A
程式	二阶段程序

订购信息

型号	产品描述
ODM-MINI-500-CP	ODM Mini Pro 500V 电源供应器, CP 版

* 所有图片仅供参考，实际产品可能与上图有所不同。
* 技术规格如有更改，恕不另行通知。